



Modelo de QSO Genérico para Concursos

Revisão 2



- **Chamada (CQ):** CQ TEST PY2ZW **ou** CQ PY2ZW TEST **ou** PY2ZW TEST (em geral com intervalo de 5s, entre as chamadas)

Observações:

a) Utilizar **5x CQ** e **3x** o próprio Indicativo de Chamada é uma **péssima Prática Operacional** – seja objetivo, pois o que realmente importa em **QSO de Concursos**, é seu Indicativo de Chamada – não perca seu tempo, nem faça os outros perderem os deles !

b) A chamada ou seja o CQ para Concurso **não deve** conter a “msg” **embutida**, isto é considerado “jogar sujo” por vários Eventos e pode levar à desclassificação sumária, pois ninguém que esteja bom dos miolos vai chamar p.ex: **PP5TU/11** no **CQWW** ou **PP5TU/QRP** ou **PP5TU/MIL** ou mesmo **PP5TU/SC**, lembrando que em alguns Países (e no Brasil também) a adição de qualquer caracteres ao Indicativo de Chamada não é permitido, a única exceção é o **Prefixo** para quem opera **Portátil** (Sim, é obrigatório) ou o **Prefixo do País** em que se efetuam os QSO (que geralmente antes do Indicativo)

- **Respostas** (se utiliza uma delas): PY2ZW de PY2RX **ou** PY2ZW de PY2BIA **ou** PP5TU **ou** PY2VTC

Observações:

c) Não é nem da praxe nem da **Prática Operacional**, utilizar “**R R R**” antes de seu Indicativo para **chamar a atenção** (O “R” vem de “**Roger**” em Fonia, ou “**Recebido**” em **CW**, mas está totalmente fora de contexto, aqui ele é inútil !)

d) Evite ao máximo repetir o Indicativo de quem chama, basta uma vez apenas, o que importa mesmo é seu Indicativo ! (Ex: PY2RX PY2RX PY2RX PY2RX de PP5TU – para que serve isto afinal...)

- **Justificativas:**

1. Não infira que terá apenas uma única Estação, respondendo ao CQ de quem está chamando (**PY2ZW**, no exemplo)
2. Lembre das variáveis **PPG** (*Propagação*) da **Recepção** e do **QRM local** de quem está chamando (**PY2ZW**)
3. Muita gente (muita mesmo...) utiliza apenas seu próprio Indicativo para responder ao CQ (**PP5TU** ou **PY2VTC**, no ex.)

- **Retorno (ao CQ do então PY2ZW, no exemplo):**

4. O retorno é escolhido por quem fizer a chamada, e isto é da **Ética Operacional** (que no caso, é **PY2ZW**, e **não você** !)
 5. Não infira jamais que apenas a sua chamada já garante o **QSO**, e com isto já “anexando direto” a Mensagem ! Isto provoca a maior confusão na QRG porque **PY2ZW** pode não ter escutado você, ainda mais, tão “apressadinho”
 6. Aguarde quem chamou retornar a você com o seu Indicativo de Chamada, isto é, seguramente ele lhe escutou
 7. O sinal mais forte, ou mais lento, ou mais inteleigivel para quem chama, é o que vai marcar então, o QSO !
- E tudo isto depende tanto da acuidade auditiva quanto das condições no **Item 2** (acima) de quem chama (**PY2ZW**)

- **Resposta (de quem chamou, ou seja de PY2ZW, ou ainda melhor de “quem manda na QRG” porque já estava nela...):**

8. Supondo que **PY2ZW** selecionou entre os **200** lhe chamando ☺, por **PP5TU**, e aqui podem ocorrer duas respostas: (onde “msg” abaixo, assume o que for estabelecido no **Regulamento Anual do Evento**)
 - 8.1 – **PP5TU 599(msg)** – por parte de **PY2ZW**, porém isto requer alta acuidade auditiva da parte de **PP5TU**
 - 8.2 – **PP5TU de PY2ZW 599(msg)** – por parte de **PY2ZW**, o que vamos e venhamos consoe um tempo enorme ! Infelizmente alguns amigos repetem em excesso os **Indicativos**, o **RST**, e/ou a “**msg**”, cheagando a ser irritante

- **Réplica (que seria de PP5TU, pelo exemplo):**

9. Por sua vez **PP5TU** retorna na sua vez para a “**msg**”, onde também pode ocorrer dois tipos de resposta: (onde “msg” abaixo, assume o que for estabelecido no **Regulamento Anual do Evento**)
 - 9.1 – **PY2ZZW 599(msg)** – por parte de **PP5TU**, porém isto requer alta acuidade auditiva da parte de **PY2ZW**
 - 9.2 – **PY2ZW de PP5TU 599(msg)** – por parte de **PP5TU**, o que consoe um tempo enorme !
- 9.3 – Se **PP5TU** tem alguma dúvida da “**msg**” de **PY2ZW**, a hora de perguntar é esta, com: MSG QRM RPT, etc
- 9.4 – E no retorno de **PY2ZW**, se há alguma dúvida da “**msg**” de **PP5TU**, é a hora de perguntar também !

- **Final (sempre de quem chama, porque a QRG “é dele”, que é PY2ZW pelo exemplo):**

O tradicional **TU (Thank You)** ou **73**, ou uma combinação destes, e **PY2ZW** volta a chamar na **QRG**, repetimos, que é dele !

Um exemplo de **péssima Prática Operacional** bem como de **total Falta de Educação** seria chamar **PP5TU** nesta QRG.

Não seja “**fominha desesperado**” (!), pois hoje muita gente faz isto, até como se fosse “normal” em **QSO de Concurso**: **NÃO É**

Observações Finais:

- e) Infelizmente alguns amigos repetem em excesso **Indicativos** o **RST** e/ou a “**msg**” o que chega a ser irritante !
- f) Em **CW** é bastante comum, se abreviar números por algumas letras, então “599” se torna “ENN” (E para 5 e N para 9) E também o A para 1, na maioria das vezes, logo esteja preparado para letras em lugar de números, exceto nos Indicativos